



CAR AUDIO POWER AMPLIFIERS

音を追求する無心。まるで何もなかったように佇むボディにラックスマンの設計思想のすべてが結集されている。深ささえ感じさせるソリッドなフォルムに内なる力をみなぎらせ、孤高なまでに凛とした佇まいを見せるCMX。その静かに輝く透徹した質感の筐体から、永遠の無垢なる調べが聴こえてくる。



SPECIFICATIONS

	CMX-400	CMX-200	
100W×4チャンネル フルレンジオーディオパワーアンプ CMX-400		100W×2チャンネル フルレンジオーディオパワーアンプ CMX-200	
JANコード:495813610010-0		JANコード:495813610009-4	
連続実出力	65W(4ch/4Ω)	65W(2ch/4Ω)	
最大出力	100W(4ch/1Ω)	100W(2ch/1Ω)	
入力感度/インピーダンス	0.5V/24kΩ		
S/N比	105dB以上		
全周波数歪率	0.24%以下(500Hz, 1kHz)		
周波数特性	20~20,000Hz(+0~-1dB)		
バックリニア電圧	DC12V		
消費電力	35W(32A, 40, 支線出力) 16.8W(1.4A, 無負荷)	19.2W(16A, 40, 支線出力) 8.4W(0.7A, 無負荷)	
外形寸法	251(100×277)×220(10)mm	212(100×277)×220(10)mm	
重量	4.8kg(±0.8)	2.8kg(±0.8)	
レバー調整	各チャンネル独立		
ローパスフィルター/ハイパスフィルター	2チャンネルまで独立ON/OFF、L/H/バンド切替、28Hz~784Hz(1/3オクターブ)、12dB/oct、100ステップ		
チャンネル分離可変	ステレオ/マルチチャンネル部分独立、スルー出力機能		
チャンネルミックス	調整チャンネルのモジュラスシフト機能		
付属線類	RCA入力端子、スピーカー出力端子、リモート端子、グラウンド端子、バグジー端子、ヒューズ、スルー出力端子(CMX-400は入力専用)		
付属品	取扱説明書、保証書、取付用ビス、取付用パケット、取付用ビス、穴開けコアダマシ、穴開けコアダマシ		

※付属品は予告なく変更することがあります。

CMX-400 外形寸法図

CMX-200 外形寸法図

LINEUP for CAR AUDIO

100W×2チャンネル5.6パワーアンプ
CM-20000
JANコード:495813610005-6

50W×6チャンネル5.6パワーアンプ
CM-6000
JANコード:495813610001-9

50W×4チャンネル5.6パワーアンプ
CM-4000
JANコード:495813610006-3

電源強化キハパレーター
XCP-1000
JANコード:495813610007-0

スピーカーライン変換インターフェイス
XAT-1000
JANコード:495813610008-7

《販売とインストールは、熟練の指定ディーラーが担当》
ラックスマンのカーオーディオ製品の販売および愛車へのインストールは、熟練の技術と豊富な経験を持つ指定ディーラーが担当。音楽やサウンドの好み、取り付けた車種、予算に応じてさまざまな相談にお応えする安心のサービスを提供しています。

LUXMAN

CAR AUDIO POWER AMPLIFIERS

CMX-400

CMX-200



CMX-400/CMX-200



無垢に宿る力。

Innocent Force

音楽に宿る生命力。原音をありのままに再生したとき、はじめてその魂に触れることができる。限られた音響空間と過酷な条件の中で、原音を持つ本来の生命力を解放するため、ラックスマンの技術と感性から生まれた無垢なるカタチ。音に宿る息吹"Force"を呼び覚ますフルレンジデジタルパワーアンプ——CMXシリーズ。

